



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

ISOLATORKEDJEFÄSTE FÖR OMBYGGNAD

Av varmförzinkat stål. Adapter och infästningsbultar medföljer.

Kan användas både som avspänningfäste och hängkedjefäste.

Vid användning som hängkedjefäste skall fästets axellänk monteras i linjeriktningen.

LB nummer	Passar godstjocklek mm	Ersätter regelbygget tum	A mm	D mm	Vikt kg	Tillåten kraft enligt SEN kN	Korttidsström max kA-1s	Ingående adapter nummer
3391963	4-9	5/8	65	M16	6,6	40	50	3391918
3391960	8-13	3/4	75	M20	6,7	48	50	3391915
3391961	11-16	7/8	100	M22	7,6	75	50	3391916
3391962	10-15	1	100	M24	7,7	80	50	3391917
<i>För bonplan i regel i linjeriktningen</i>								
3391964	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391966	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391968	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391970	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920
<i>För bonplan i regel tvås linjeriktningen</i>								
3391965	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391967	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391969	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391971	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920